

Надпись на индикаторе	Причина появления предупреждающего сообщения
Закр. смену	Необходимо провести закрытие смены
Нет налич.	Недостаточное количество или отсутствие наличности в кассе
Лимит ФП	Проведено 9 фискализаций/ перерегистраций или 2927 закрытий смен
Лимит ЭКЛЗ	Лимит времени использования данной ЭКЛЗ. Необходимо закончить оформление документа, провести закрытие смены, закрытие архива ЭКЛЗ
Ош.зап.ФП	Искажение информации при записи в ФП
Ошиб.КС ФП	Ошибка КС ФП
Наруш.инф. индикаторе	Ошибка КС РПЗУ неисправности
Неиспр.ФП	Неисправность ФП, отсутствие связи с ФП
Неисп.РПЗУ	Неисправна микросхема РПЗУ, отсутствие связи с РПЗУ
О.З. РПЗУ	Искажение информации при записи в РПЗУ (ошибка записи)
Неиспр.ОЗУ	Неисправна микросхема ОЗУ
Разряд бат	Напряжение источника питания (аккумуляторной батареи) ниже допустимого уровня ($11,5 \pm 0,5$) В. Аккумулятор необходимо подзарядить, включив ККМ в сеть
АВАРИЯ ЭКЛЗ	Фатальная неисправность ЭКЛЗ, не позволяющая работать на машине далее
Невер№ЭКЛЗ	На ККМ установлена активизированная в составе другой ККМ ЭКЛЗ
Ошиб.ЭКЛЗ1	Некорректный формат или параметр команды
Ошиб. ЭКЛЗ2	Некорректное состояние ЭКЛЗ
Ошиб. ЭКЛЗ3	Авария ЭКЛЗ
Ошиб. ЭКЛЗ4	Авария криптографического сопроцессора в составе ЭКЛЗ
Ошиб. ЭКЛЗ5	Исчерпан временной ресурс использования ЭКЛЗ
Ошиб. ЭКЛЗ6	ЭКЛЗ переполнена
Ошиб. ЭКЛЗ7	Неверные дата или время
Ошиб. ЭКЛЗ9	Переполнение ЭКЛЗ
Нет данных	Нет запрошенных данных из ЭКЛЗ
Нет бумаги	Обрыв бумаги в ТПУ
Заблокир.	ККМ заблокирована налоговым инспектором Возможна работа в режиме «Налоговый инспектор»
РазнN смен	Расхождение номеров смен в ФП и ЭКЛЗ Возможны операции закрытия смены и закрытия архива ЭКЛЗ