

2.3. Результат выполнения команды.
 Битовое поле длиной два байта. Если ошибок нет значение битового поля «0000» (0000H).

Таб. 2.3.1.

Код Ошибки	Описание
0001	Ошибка в фискальных данных, аппарат блокирован.
0002	Не закрыта смена.
0003	Исчерпан ресурс сменных записей в фискальную память.
0004	Превышена длина поля команды.
0005	Неверный формат поля команды.
0006	Ошибка чтения таймера.
0007	Неверная дата.
0008	Неверное время.
0009	Попытка установить дату меньше последней даты, зарегистрированной в фискальной памяти. Аппарат блокирован.
000A	Операция прервана пользователем.
000B	Запрещенная команда ПУ (см п. 3.3).
000C	Не открыта смена.
000D	Буфер журнала пуст.
000E	Переполнение приёмного буфера.
000F	Ошибка записи в фискальную память.
0010	Ошибка установки таймера.
0011	Неверный пароль налогового инспектора. Аппарат блокирован.
0012	Неверный пароль на связь.
0013	Исчерпан ресурс перерегистраций.
0014	Аппарат не фискализирован.
0015	Значение поля команды вне диапазона.
0016	Ошибка чтения фискальной памяти.
0017	Переполнение счётчика.
0018	Обязательное поле команды имеет нулевую длину.
0019	Неверный формат команды.
001A	Дата или время последнего документа в смене меньше предыдущего.
001B	Исчерпан ресурс буфера журнала.
001C	Ошибка в расположении реквизитов.
001D	Нет такой команды.
001E	Неверная контрольная сумма (BCC)
001F	Нет фискальных записей.
0024	Буфер ответа пуст.
0025	Исчерпан ресурс записей налоговых ставок в фискальную память.
0026	Налоговые ставки не введены.
0027	Услуга не введена для повтора документа или операции аннулирования.
0028	Ошибка в данных буфера журнала.

3. Команды ККМ.

3.1. Открыть смену.